



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Tekninen tiedote:

HeartSine samaritan® PAD & Pad/Ped Pakin käyttö ja säilytys oikeassa lämpötilassa.

Arvoisa asiakas,

Haluamme tuoda esillä teidän HeartSine samaritan® PAD ja siihen liittyvien Pad/Ped Pakin säilytyksen ja käytön tärkeys sekä oikeat lämpötilat kuten alle esitetty. Olkaa hyvää ja ottakaa huomioon, että tämä tieto ei löydy asiankuuluvissa käyttöohjeissa.

Tarkoitettu HeartSine samaritan® PAD laitteille, joiden sarjanumeron alku on 04, 05, 06, 07:

Valmiustilan lämpötila:

Samaritan® PAD pitäisi säilyttää lämpötilalla välillä 10 ja 50°C.

HeartSine suosittelee, että – jos on mahdollista – laite säilytetään turvallisessa huoneenlämpötilassa, tämä varmistaa sekä samaritan® PAD että Pad-Pakille huippusuorituksen säilymistä.

Käyttölämpötila:

Jos samaritan® PAD on pidetty valmiustilan ehtojen mukaisesti (katso edellä) vähintään 24 tunnin ajan, se voi käyttää olosuhteissa, missä ympäristölämpötila on 0 ja 50°C välillä.

Tässä tilanteessa se voi turvallisesti käyttää alhaisemman lämpötilan alueella tunnin ajan sen jälkeen kun se altistettiin alhaiselle lämpötilalle.

Kuljetuslämpötila:

Samaritan® PAD voi väliaikaisesti säilyttää lämpötiloilla -10 ja +50°C välillä kahden päivän ajan.

Jos luulet, että samaritan® PAD on säilytetty alle 10°C, laite pitäisi palauttaa ympäristölämpötilaan välillä 10 ja 50°C vähintään 24 tunnin ajanjakson ajan ennen kuin laite voi harkita ottaa käyttöön.

Pitkäaikainen säilytys 10 - 50 °C lämpötilojen ulko puolella voi haitallisesti vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.

Huomautus: Jos harkitsette sijainnin, välttää alueet, jossa samaritan® PAD on alttiina liialliselle kosteudelle, pölylle tai lämpötilalle.

Haluamme myös, että otatte huomioon seuraava tieto koskien HeartSine samaritan® PAD laitteet joiden sarjanumerot alkavat numeroilla 04, 05, 06, 07:

Jos samaritan® PAD antaa käytön aikana äänikehote 'Varoitus alhaisesta paristosta' ja on epäiltävä, että laite on ollut alttiina kylmässä ympäristössä (alle 10 °C), se voi edelleen olla kyvytön toimia oikein ja turvallisesti; katso aihe suositetun säilytys- ja toimintalämpötila jäljempänä:

Huomautus: Jos 'alhainen paristo' äänikehote on kuultavissa, vihreä tilailmaisoin lakkaa vilkkumasta.

Jos samaritan® PAD on palautettu suosittuun lämpötila-alueeseen (10 - 50 °C), vihreä LED pitäisi aloittaa vilkkua ja näin osoittaa, että itsetestaus on täysin onnistunut, jos laite kytketään seuraavan kerran päällä joko manuaalisesti tai automaattisena itsetestauksena.

Varoitus ei liity alhaiseen lämpötilaan, jos tilailmaisoin ei ala vilkkua vihreänä tai jos äänikehote 'Varoitus alhaisesta paristosta' jatkuu. Tässä tapauksessa teidän on otettava yhteyttä valtuutettuun HeartSine jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine Technologies teknisen tukeen.

Jos samaritan® PAD käytetään hätätilanteessa ja 'Varoitus alhaisesta paristosta' kuullaan, on jatkettava elvytystä ja sähköiskujen antamista laitteen kanssa.

Samaritan® PAD voi olla kyvytön antamaan yleensä yli kymmenen sähköiskuja, jos 'Varoitus alhaisesta paristosta' on kuultu.

Huomautus: Sen aikana kun samaritan® PAD jatkaa toimintaa, se voi antaa turvallisen ja asianmukaisen terapian.

Jos teillä on ylimääräinen Pad-Pak™ (paristo ja elektrodikasetti) olkaa valmiina vaihtamaan Pad-Pak™n pariston. Varmistakaa kylmissä olosuhteissa, että ylimääräinen Pad-Pak™ on käytettävissä suositusten mukaisesti mahdollista käyttöä varten.



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

HeartSine samaritan® PAD laitteille, joiden sarjanumero alkaa numeroilla 08A & 09A:

Valmiustilan lämpötila:

Samaritan® PAD pitäisi säilyttää lämpötiloilla välillä 0 ja 50°C.

Heartsine suosittelee, että – jos on mahdollista - laite säilytetään turvallisessa huoneenlämpötilassa, koska tämä varmistaa sekä Samaritan® PAD että Pad-Pakille huippusuorituksen säilymistä.

Käyttölämpötila:

Jos samaritan® PAD on pidetty valmiustilan vaatimusten mukaisesti (katso edellä) vähintään 24 tunnin ajanjakson aikana, se voi käyttää tilanteissa, missä ympäristön lämpötila on välillä 0 ja 50°C. Tässä tilanteessa se voi turvallisesti käyttää alhaisen lämpötilan alueella noin tunnin ajan sen jälkeen kun se on ollut alttiina alhaiselle lämpötilalle.

Kuljetuslämpötila:

Samaritan® PAD voi väliaikaisesti säilyttää välillä -10 - 50°C kahteen päivään asti.

Jos uskotte, että samaritan® PAD on säilytetty alle 0°C, laite pitäisi palauttaa ympäristölämpötilaan välillä 0 ja 50°C vähintään 24 tunnin ajanjakson aikana ennen kuin laite on valmiiksi käyttöön.

Pitkäaikainen säilytys 0 - 50 °C lämpötila-alueen ulkopuolella voi epäedullisesti vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.

Huomautus: Jos harkitsette sijainnin, välttää alueet, jossa samaritan® PAD on alttiina liialliselle kosteudelle, pölylle tai lämpötilalle.

Haluamme myös, että otatte huomioon seuraava tieto, joka koskee HeartSine samaritan® PAD laitteet joiden sarjanumerot alkavat numeroilla 08A tai 09A:

Jos samaritan® PAD antaa käytön aikana äänikehote "Varoitus alhaisesta paristosta" ja on epäiltävä, että laite on ollut alttiina kylmässä ympäristössä (alle 0 °C), se voi edelleen olla kyvytön toimia oikein ja turvallisesti; katso aihe suositetun säilytys- ja toimintalämpötila jäljempänä:

Huomautus: Jos 'alhainen paristo' äänikehote on kuultu, tilailmaisina alkaa vilkkua punaisena.

Jos samaritan® PAD on palautettu suositun säilytyslämpötilan alueelle (0 - 50 °C) laitteessa pitäisi, jos sen seuraavaksi kerran joko manuaalisesti tai automaattisesti itsetestinä kytketään päällä, vilkkuva punainen LED vaihtaa vihreäseen ja näin ilmaista, että itsetestaus on täysin onnistunut.

Varoitus ei liity alhaiseen lämpötilaan, jos tilailmaisina jatkaa vilkkua punaisena tai äänikehote 'Varoitus alhainen paristo' jatkuu. Tässä tapauksessa otkaa hyvää ja ottakaa yhteyttä valtuutettuun HeartSine jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine Technologies' tekniseen tukeen.

Jos samaritan® PAD käytetään hätätilanteessa ja 'Varoitus alhaisesta paristosta' kuullaan, on jatkettava elvytystä ja sähköiskujen antamista laitteen kanssa.

Samaritan® PAD voi olla kyvytön antamaan yleensä yli kymmenen sähköiskuja, jos 'Varoitus alhaisesta paristosta' on kuultu.

Huomautus: Sen aikana kun samaritan® PAD jatkaa toiminta, se voi antaa turvallinen ja asianmukainen terapia.

Jos teillä on ylimääräinen Pad-Pak™ (paristo ja elektrodikasetti) otkaa valmiina vaihtamaan Pad-Pak™n paristo. Varmistakaa kylmissä olosuhteissa, että ylimääräinen Pad-Pak™ on käytettävissä suositusten mukaisesti mahdollista käyttöä varten.

Finnish H009-013-018-0