

HeartSine Gateway™

con **LIFELINKcentral™** AED program manager

Scheda tecnica

Caratteristiche

- Connettività wireless
- Automonitoraggio
- Compatibilità con le versioni già esistenti



HeartSine Gateway consente al AED (automated external defibrillator) program manager di gestire prontamente un parco di DAE HeartSine in una o più ubicazioni fornendo informazioni remote sulla disponibilità operativa di ogni DAE.

Quando viene integrato in un unità HeartSine samaritan PAD 350P, 360P o 500P, utilizzando una connessione Wi-Fi il modulo HeartSine Gateway attraverso con il LIFELINKcentral AED program manager i risultati dell'autotest settimanale del DAE, incluso l'eventuale livello basso della batteria.

Operatività monitorata con semplicità



Connesso

Comunica tramite Wi-Fi con il LIFELINKcentral AED program manager per consentire la gestione dei DAE in una o più ubicazioni.



LIFELINKcentral AED program manager

Monitora i programmi dei DAE tracciando lo stato di disponibilità del DAE, le scadenze dei Pad-Pak, i certificati di formazione RCP/AED e altro ancora.



Automonitoraggio

Monitora in maniera indipendente la propria disponibilità operativa, inviando avvisi tramite e-mail quando la batteria è quasi esaurita o fuori dalla fascia delle temperature di esercizio.

Sviluppato per te



Compatibilità con le versioni già esistenti

Compatibile con numerosi DAE HeartSine SAM 350P, SAM 360P e SAM 500P installati (vedere compatibilità) o inclusi nella soluzione HeartSine Connected AED.



Facilità di installazione

Installazione facile e diretta con lo strumento di configurazione del modulo HeartSine Gateway.

Semplice da gestire



Autoalimentato

Preserva la durata della batteria del DAE essendo autoalimentato con batterie presenti in commercio.



Protezione in ambienti difficili

Offre praticamente la stessa ineguagliabile protezione del DAE dalla polvere e dall'acqua.



Specifiche

Comandi

Pulsante di accensione: Quando l'unità è spenta e il pulsante viene premuto, accende il modulo HeartSine Gateway; quando viene mantenuto premuto per sei secondi, il pulsante pone il modulo HeartSine Gateway in modalità di configurazione; quando l'unità è accesa e viene premuto il pulsante, viene avviato un check-in manuale.

Connessioni

Connettore della porta dati: Collega il modulo HeartSine Gateway all'unità DAE HeartSine.

Porta Micro USB: consente la connessione al software Saver EVO tramite un cavo Micro USB.

Interfaccia utente

Indicatore di stato: fornisce informazioni sullo stato del modulo HeartSine Gateway.

Strumento per la rimozione: disconnette il modulo HeartSine Gateway dall'unità DAE HeartSine.

Caratteristiche fisiche

Con le batterie installate

Dimensioni: 17 cm x 7 cm x 5 cm (6,69" x 2,76" x 1,97")

Peso: 0,185 kg (0,41 lb)

Parametri ambientali

Temperatura di esercizio/stand-by: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Temperatura durante il trasporto: da 0 oC a 50 oC (da 14 oF a 122 oF)

NOTA: si consiglia di collocare il dispositivo a una temperatura ambiente compresa fra 0 °C e 50 °C (32 °F e 122 °F) per almeno 24 ore alla ricezione.

Umidità relativa: dal 5% al 95% senza condensa

Involucro: IEC 60529 IP56

Altitudine: da -381 a 4.575 metri (da -1.250 a 15.000 piedi)

Scarica: MIL-STD 810F: 2000 Metodo 516.5 Procedura 1

Vibrazione: MIL-STD 810F: 2000 Metodo 514.5 Procedura 1 categorie 4 e 7

CEM: IEC 60601-1-2

Batterie

Tipo: CR123A 3V, non ricaricabili

Numero tipo: 6205

Indicazione IEC: CR 17345

Quantità: quattro

Peso (per batteria): 17 g

Sistema: Litio diossido di manganese / composti organici come elettroliti

Riconoscimento UL: MH 13654 (N)

Tensione nominale (per batteria): 3 V

Capacità di carico tipica: 100 Ohm, a 20°C, 1550 mAh fino a 2 V

Volume: 7 ccm (0,43 in³)

Comunicazioni

- Trasferimento di dati wireless 802.11 b/g/n a LIFELINKcentral AED program manager
- Connessione USB al software Saver EVO tramite una porta Micro USB

Compatibilità

Compatibile con tutti i modelli di HeartSine samaritan PAD prodotti dal 2013 (con numero di serie che comincia con "13" o superiore).

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni

Se il defibrillatore HeartSine Connected AED è stato acquistato da un distributore o da un rivenditore Stryker autorizzato, tale distributore o rivenditore potrà accedere all'account dell'utente sul programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager e potrà ricevere gli avvisi inviati dal defibrillatore HeartSine Connected AED. Notare che questa impostazione di notifica al distributore o rivenditore può essere disattivata in QUALSIASI momento: per disattivare questa impostazione, inviare una richiesta al Servizio di assistenza clienti Stryker chiedendo di modificare l'impostazione per una gestione autonoma del sito senza notifica al distributore o rivenditore.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di 12/2020.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza

Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull'utilizzo del DAE.

Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l'uso su adulti e bambini. I DAE possono essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione disponibili separatamente.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l'offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d'uso complete, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell'area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE applicabili.

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, Pad-Pak, samaritan, Saver EVO, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

Data di pubblicazione: 2020/12; Made in U.K.; H009-043-065-AC IT; HeartSine Gateway non è disponibile in tutti i Paesi. Copyright © 2020 Stryker.



HeartSine Technologies Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartlinesupport@stryker.com
heartlines.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444